HOJA DE DATOS

Comunicador de Seguridad T4000 Lite

El Multipath-IP T4000 Lite cuenta con el mismo conjunto de características altamente avanzadas que el T4000 original, solo que en un factor de forma más pequeño y con más entradas y salidas.

El cargador de batería integrado y las funciones de marcado directo PSTN no están instaladas en el T4000 Lite. Con un precio más bajo, es una gran solución para instalaciones donde el T4000 Lite está siendo alimentado desde un sistema de alarma existente con respaldo de batería. Su huella diminuta permite que se adapte fácilmente a gabinetes de sistemas de alarma existentes.

Simplemente conecte cualquier panel marcador habilitado para Contact-ID al puerto 'Panel' para reportes instantáneos de alarma celular.

Junto con todas las características que ha llegado a esperar del T4000, como las rutas de transmisión de alarma Dual 4G y Ethernet, el Lite también aporta capacidades modernas a los sistemas de alarma existentes como aplicaciones para teléfonos inteligentes y servicio de notificaciones push.*

Las tres salidas integradas en el Lite son completamente controlables desde la aplicación SkyCommand por el usuario final. Las salidas pueden programarse para controlar áreas en el panel de alarma del usuario final usando una entrada de interruptor de llave o usarse para control remoto de propósito general.

Utilizando su "Funcionalidad de Enrutador" pionera en la industria, el T4000 puede incluso aprovechar la infraestructura basada en la nube SkyTunnel de Inner Range para conectividad IP sin interrupciones de los sistemas de alarma de Inner Range.**

El T4000 también proporciona una ruta de comunicaciones para la programación de carga/descarga de muchos sistemas de alarma populares en el mercado cuando una línea PSTN no está disponible en el sitio de instalación.



Características

- Instalación simple plug and play
- Rutas de comunicaciones sondeadas 4G de doble SIM ultra-rápidas
- Compatible con la mayoría sistemas de alarma
- 3 entradas
- 3 salidas
- Carga/descarga por aire a sistemas de alarma compatibles
- Contact-ID e IRFast con formatos de texto
- Control Remoto usando la aplicación para teléfonos inteligentes Sky-Command
- Consumo mínimo de energía
- Firmware actualizable por aire

Contenido del Paquete

- Comunicador de Seguridad T4000 Lite
- Antena de Base Magnética de 3.5 dBI con cable de 2 metros
- Kit de Accesorios
- Manual de Instalación
- Tarjetas SIM incluidas

Opciones de Pedido



Australia

998535 T4000 Lite Dual SIM - Telstra/ Optus

Nueva Zelanda

998535NZ T4000 Lite Dual Sim - Vodafone/Spark

Especificaciones

Físicas

Tamaño: 79(A) x 23(P) (mm)	101(L) x (Sin incluir conectores)
Peso: 195g	
Tipo de Carcasa:	Plástico ABS
Ambiente de Instalación:	0°C - 50°C @15% - 90% humedad relativa (sin condensación)

Indicadores LED

Indicadores de Estado:	5

Comunicaciones de Alarma

Formatos de Alarma:	Contact ID, IRFast, IRFast + Texto

PABX

Voltaje máximo de línea PABX:	65V RMS
Corriente máxima PABX:	30mA
Nivel de Salida PABX:	-10dBm
Potencia RF máxima:	2 watts

Especificaciones de Energía

Entrada:	12-14V DC, 150mA Nominal
Consumo de corriente @ 13V DC:	115mA (Inactivo) + 30mA (GSM En línea)
Voltaje mínimo de operación:	8V DC
Voltaje de detección de bajo voltaje (típico):	11.0V
Fusible:	Protección PTC + fusible integrado (no reemplazable)
Entrada de zona:	3 Configurable por software (EOL o No-EOL)
Corriente de salida de Colector Abierto (OUT):	3 100mA DC por salida

Cumplimiento

Eléctrico	
Ambiental	RoHS

Toda documentación traducida a cualquier idioma distinto del inglés ha sido traducida mediante inteligencia artificial a partir de la versión en inglés, la cual se encuentra disponible en innerrange.com y constituye la fuente de datos correcta. Salvo error u omisión.

Hoja de Datos - Copyright © Inner Range Pty Ltd
Las especificaciones y descripciones de productos y servicios contenidas en este documento eran correctas al momento del lanzamiento de este documento. Inner Range Pty Ltd se reserva el derecho de cambiar especificaciones o retirar productos sin previo aviso.
Este documento no puede ser republicado o realojado sin el consentimiento previo por escrito de Inner Range. Para la versión más reciente de este documento, por favor visite el sitio web de Inner Range.