ARKUSZ DANYCH

Komunikator bezpieczeństwa T4000 Lite

Multipath-IP T4000 Lite posiada ten sam wysoce zaawansowany zestaw funkcji, co oryginalny T4000, tylko w mniejszej obudowie i z większą liczbą wejść i wyjść.

Wbudowana ładowarka baterii i funkcje wybierania PSTN nie są dostępne w modelu T4000 Lite. Dzięki niższej cenie jest to świetne rozwiązanie dla instalacji, w których T4000 Lite jest zasilany z istniejącego systemu alarmowego z akumulatorem. Dzięki niewielkim rozmiarom można go łatwo zamontować w istniejących szafkach systemu alarmowego.

Wystarczy podłączyć dowolny panel z funkcją Contact-ID do portu "Panel", aby uzyskać natychmiastowe raportowanie alarmów komórkowych.

Wraz ze wszystkimi funkcjami, których można oczekiwać od T4000, takimi jak podwójne ścieżki transmisji alarmu 4G i Ethernet, Lite wprowadza również nowoczesne możliwości do istniejących systemów alarmowych, takie jak aplikacje na smartfony i usługa powiadomień push *.

Trzy wyjścia wbudowane w Lite są w pełni sterowane z poziomu aplikacji SkyCommand przez użytkownika końcowego. Wyjścia mogą być zaprogramowane do sterowania obszarami na panelu alarmowym użytkownika końcowego za pomocą wejścia przełącznika kluczykowego lub używane do ogólnego zdalnego sterowania.

Korzystając z pierwszej w branży "funkcjonalności routera", T4000 może nawet wykorzystać infrastrukturę chmurową SkyTunnel Inner Range do płynnej łączności IP z systemami alarmowymi Inner Range **.

T4000 zapewnia również ścieżkę komunikacyjną do przesyłania/pobierania programowania wielu popularnych systemów alarmowych na rynku, gdy linia PSTN nie jest dostępna w miejscu instalacji.



Cechy

- Prosta instalacja typu plug and play
- Ultraszybkie ścieżki komunikacji 4G z podwójną kartą SIM
- Kompatybilny z większością systemów alarmowych
- 3 wejścia
- 3 wyjścia
- Bezprzewodowe przesyłanie/pobieranie danych do kompatybilnych systemów alarmowych
- Contact-ID i IRFast z formatami tekstowymi
- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji SkyCommand na smartfony
- Minimalne zużycie energii
- Możliwość bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Zawartość opakowania

- Komunikator bezpieczeństwa T4000 Lite
- Magnetyczna antena bazowa 3,5 dBI Kabel o długości 2 metrów
- Zestaw akcesoriów
- Instrukcja instalacji
- Dołączone karty SIM

Opcje zamawiania



Australia

998535 T4000 Lite Dual SIM - Telstra/ Optus

Nowa Zelandia

998535NZ T4000 Lite Dual SIM - Vodafone/Spark

Specyfikacje

Fizyczny

Rozmiar:	101(L) x 79(W) x 23(D) (mm) (Nie obejmuje złączy)
Waga:	195g
Typ obudowy:	Tworzywo ABS
Środowisko instalacji:	0°C - 50°C przy wilgotności względnej 15% - 90% (bez kondensacji)

Wskaźniki LED

Wskaźniki stanu:	5

Komunikacja alarmowa

Formaty alarmów:	Contact ID, IRFast, IRFast + Text

PABX

Maksymalne napięcie linii PABX:	65V RMS
Maksymalny prąd centrali:	30mA
Poziom wyjścia PABX:	-10dBm
Maksymalna moc RF:	2 W

Specyfikacja zasilania

Wejście:	12-14 V DC, 150 mA nominalnie
Pobór prądu przy 13 V DC:	115 mA (bezczynność) + 30 mA (GSM Online)
Minimalne napięcie robocze:	8 V DC
Niskie napięcie czujnika (typowe):	11.0V
Bezpiecznik:	Zabezpieczenie PTC + wbudowany bezpiecznik (niewymienny)
Wejście strefy:	3 Konfigurowalne programowo (EOL lub Non-EOL)
Prąd wyjścia typu otwarty kolektor (OUT):	3 100 mA DC na wyjście

Zgodność

Elektryczna	
Środowiskowa	RoHS

Wszelka dokumentacja przetłumaczona na język inny niż angielski stanowi tłumaczenie maszynowe (wykonane przez sztuczną inteligencję) wersji angielskiej, która jest dostępna na stronie innerrange.com i stanowi wiarygodne źródło informacji. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i pominięć.

Karta katalogowa - Copyright © Inner Range Pty Ltd July 2026

Specyfikacje i opisy produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie były prawidłowe w momencie jego wydania. Inner Range Pty Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji lub wycofania produktów bez uprzedzenia.

Niniejszy dokument nie może być ponownie publikowany ani udostępniany bez uprzedniej pisemnej zgody Inner Range. Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Inner Range.