FOLHA DE DADOS

Comunicador de Segurança T4000 Lite

O Multipath-IP T4000 Lite apresenta o mesmo conjunto de funcionalidades altamente avançadas do T4000 original, apenas num formato mais pequeno e com mais entradas e saídas.

O carregador de bateria integrado e as funções de discagem PSTN não estão incluídos no T4000 Lite. Com um preço mais reduzido, é uma excelente solução para instalações onde o T4000 Lite é alimentado por um sistema de alarme existente com bateria de reserva. O seu tamanho reduzido permite que seja facilmente adaptado a armários de sistemas de alarme existentes.

Basta ligar qualquer painel de discagem compatível com Contact-ID na porta 'Panel' para relatórios de alarme celular instantâneos.

Juntamente com todas as funcionalidades que espera do T4000, como caminhos de transmissão de alarme Dual 4G e Ethernet, o Lite também traz capacidades modernas para sistemas de alarme existentes, como aplicações para smartphones e serviço de notificações push.*

As três saídas integradas no Lite são totalmente controláveis a partir da aplicação SkyCommand pelo utilizador final. As saídas podem ser programadas para controlar áreas no painel de alarme do utilizador final usando uma entrada de chave ou usadas para controlo remoto de propósito geral.

Utilizando a sua funcionalidade de "Router" pioneira na indústria, o T4000 pode até aproveitar a infraestrutura baseada na nuvem SkyTunnel da Inner Range para uma conectividade IP perfeita dos sistemas de alarme Inner Range.

O T4000 também fornece um caminho de comunicação para programação de upload/download de muitos sistemas de alarme populares no mercado quando uma linha PSTN não está disponível no local de instalação.



Características

- Instalação simples plug and play
- Caminhos de comunicação ultra-rápidos 4G com dual SIM
- Compatível com a maioria dos sistemas de alarme
- 3 entradas
- 3 saídas
- Upload/download por via aérea para sistemas de alarme compatíveis
- Contact-ID e IRFast com formatos de texto
- Controlo remoto usando a aplicação SkyCommand para smartphone
- Consumo de energia mínimo
- Atualização de firmware por via aérea

Conteúdo da Embalagem

- Comunicador de Segurança T4000 Lite
- Antena de Base Magnética 3.5 dBI com cabo de 2 metros
- Kit de Acessórios
- Manual de Instalação
- Cartões SIM incluídos

Opções de Encomenda



Austrália

998535 T4000 Lite Dual SIM - Telstra/ Optus

Nova Zelândia

998535NZ T4000 Lite Dual Sim - Vodafone/Spark

Especificações

Físico

Tamanho:	101(L) x 79(W) x 23(D) (mm) (Não incluindo conectores)
Peso:	195g
Tipo de Caixa:	Plástico ABS
Ambiente de Instalação:	0°C - 50°C @15% - 90% de humidade relativa (não condensante)

Indicadores LED

Indicadores de Estado:	5

Comunicações de Alarme

Formatos de Alarme:	Contact ID, IRFast, IRFast + Texto

PABX

Voltagem Máxima da Linha PABX:	65V RMS
Corrente Máxima PABX:	30mA
Nível de Saída PABX:	-10dBm
Potência RF Máxima:	2 watts

Especificações de Energia

Entrada:	12-14V DC, 150mA Nominal
Consumo de corrente @ 13V DC:	115mA (Inativo) + 30mA (GSM Online)
Voltagem mínima de operação:	8V DC
Voltagem de detecção de baixa voltagem (típica):	11.0V
Fusível:	Proteção PTC + fusível a bordo (não substituível)
Entrada de zona:	3 Configurável por software (EOL ou Não-EOL)
Saída de Coletor Aberto (OUT) corrente:	3 100mA DC por saída

Conformidade

Elétrica	
Ambiental	RoHS

Toda a documentação traduzida para qualquer língua, exceto o inglês, foi traduzida por IA a partir da versão inglesa — a qual está disponível em innerrange.com e constitui a fonte de dados correta. Erros e Omissões Excetuados (E&OE).

Ficha Técnica - Copyright © Inner Range Pty Ltd July 2026

As especificações e descrições dos produtos e serviços contidos neste documento estavam corretas no momento da sua publicação. A Inner Range Pty Ltd reserva-se o direito de alterar especificações ou retirar produtos sem aviso prévio. Este documento não pode ser republicado ou hospedado novamente sem o consentimento prévio por escrito da Inner Range. Para a versão mais recente deste documento, por favor visite o site da Inner Range.